

拉压力传感器

应用: ·压缩和拉伸

·机械过程监测

·压力监测

·推杆测试 ·循环工作

实物图				
型号 ZT-	F2001/F2002	F2001T/F2002T		
量程	±1KN/2KN	±1KN/2KN		
灵敏度 pC/N	~3	~3		
非线性度 %	≤ 1	≤ 1		
工作温度 ℃	-40~150	-40~150		
自振频率 KHz	70	70		
外形尺寸 mm	Ф16*17.5	Ф16*20		
重量 g	15	15		
输出方式	L5	L5		
安装螺纹	2-M5	2-M5		

实物图					
型号 ZT-	F2005	F2010	F2030	F2050	F2060
量程 KN	±5	±10	±30	±50	±60
灵敏度 pC/N	~3	~3	~1.8	~1.8	~1.8
非线性度 %	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
工作温度 ℃	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150
自振频率 KHz	55	48	30	25	20
外形尺寸 mm	Ф15*30	Ф26*48	Ф29*51	Ф43*74	Ф53*84
重量 g	33	150	190	700	1150
输出方式	L5	L5	L5	L5	L5
安装螺纹	2-M5	2-M12	2-M16	2-M20	2-M24

地址: 江苏省扬州市景区瘦西湖路 177 号 408 室

销售热线: 15380345876 微信: 15380345876 QQ: 2761212831